

# grandMA3 light

Art.-No. 4010502



grandMA3 light はMA3の中心的存在のモデルです。

割り当て可能なレベル・ホイール・セクションと専用マスター・プレイバックより、強力な機能に指先でアクセスできます。

60個のプレイバックボタンと16個の割り当て可能なxキーを追加し、grandMA3 light コンソールはMA Lightingがこれまでに作り上げた最も柔軟な再生プラットフォームを提供します

巨大なマルチタッチスクリーンは、プログラミングツールへ容易にアクセス可能で、個々のニーズに合わせて割り付け可能です。

2つのレターボックス画面は状況に応じて、フェーダーやエンコーダーの状態を表示しアクセス出来ます。

grandMA3 lightコンソールには16,384個の制御パラメータが標準装備されています

追加のgrandMA3プロセッシングユニットを使用して250,000パラメータまで拡張することが可能です。

grandMA3コンソールにはデュアルエンコーダーが装備されており、ユーザは直感的に制御できます。デュアルエンコーダのアトリビュートマッピングはカスタマイズが可能で、使いやすさと素早いプログラミングが容易になります。

The grandMA3 lightは grandMA2コンパチブルモードを備えており、ハードウェアは人間工学的にデザインされており静粛性にも優れています。

## Technical Specifications

|              |   |  |
|--------------|---|--|
| パラメータ数       | 16,384 (HTP/LTP)  |  |
| Mode2 パラメータ数 | 4,096 (HTP/LTP)   |  |
| 電源           | 100–240V, 50/60Hz   |  |
| 電源容量         | max. 300VA  |  |
| サイズ          | 854 x 539 x 181 mm<br>(w x d x h, 引き出し、画面折り畳み時)   |  |
|              | 854 x 584 x 409 (max. 450) mm<br>(w x d x h, 操作時)   |  |
| 重量           | 33 kg/73 lbs  |  |
| コネクタ         | 1 x powerCON TRUE1<br>3 x etherCON/RJ45<br>6 x DMX512-A Out (5pin XLR メス)<br>1 x DMX512-A In (5pin XLR オス)<br>1 x MIDI In (5pin DIN メス)<br>1 x MIDI Out (5pin DIN メス)<br>1 x Linear Timecode In (3pin XLR メス)<br>1 x Audio In (3pin XLR メス) | 1 x GPI General Purpose Interface<br>(D-SUB DE9 メス) リモート制御用<br>2 x DisplayPort 1.2 外部モニター用<br>2 x S/PDIF 入出力<br>3 x USB 2.0 (type A)<br>3 x USB 3.0 (type A)<br>2 x LED desk light (4pin XLR メス) |

## 付属品

| Art.No. | Article  | Quantity |
|---------|--|----------|
| 4011383 | ダストカバー grandMA3 light                                      | 1 x      |
| 4011080 | MA LED デスクランプ grandMA3<br>straight plug XLR 4pin, 27",収納袋付 | 2 x      |
| 4011386 | MA フェーダーマグネットシート<br>grandMA3 15フェーダー用                      | 1 x      |

1 x powerCON TRUE1 コネクタ付き電源ケーブル

