

grandMA3 full-size CRV

(Control Room Version)

Art.-No. 4010501



grandMA3 full-size CRV (Control Room Version)は MA3のフラッグシップ モデルです。

割り当て可能なレベル・ホイール・セクションと専用 マスター・プレイバックにより、強力な機能に指先で アクセスできます。

120個のプレイバックボタンと16個の割り当て可能な x キーを追加し grandMA3 full-size コンソールは MA Lightingがこれまでに作り上げた最も柔軟なプレイバックプラットフォームを提供します。

grandMA3 full-size CRV コンソールには20,480 パラメーターが標準装備されています。(mode3) システムサイズは、追加のgrandMA3 processing unit を使用して250,000 パラメータまで拡張することが可能です。

3つのレターボックスウィンドウは状況に応じて、フェーダーやエンコーダーの状態を表示しアクセスできます。

grandMA3コンソールには5つのデュアルエンコーダーが装備されておりユーザーは直感的に制御できます。

デュアルエンコーダのアトリビュートマッピングはカスタマイズが可能で、使いやすさと素早いプログラミングが容易になります。

長寿命のモーターフェーダーには色の变化するライトパイプが組み込まれています。

プレイバック (RGBバックライト付き) エンコーダは輝度やスピード、レイトの変更だけでなく Cue の実行もコントロール可能です。

grandMA3 full-size CRV はgrandMA2コンパチブルモードを備えており、ハードウェアは人間工学的にデザインされており静粛性にも優れています。

Technical Specifications

パラメータ数	20,480 (HTP/LTP)	
Mode2 パラメータ数	8,192 (HTP/LTP)	
電源	100–240V, 50/60Hz	
電源容量	max. 300VA	
サイズ	1213 x 539 x 169 mm (w x d x h, 引き出しクローズ時)	
	1213 x 644 x 169 mm (w x d x h, 引き出しオープン時)	
重量	33 kg/73 lbs	
コネクタ	1 x powerCON TRUE1 3 x etherCON/RJ45 6 x DMX512-A Out (5pin XLR メス) 1 x DMX512-A In (5pin XLR オス) 1 x MIDI In (5pin DIN メス) 1 x MIDI Out (5pin DIN メス) 1 x Linear Timecode In (3pin XLR メス) 1 x Audio In (3pin XLR メス)	1 x GPI General Purpose Interface (D-SUB DE9 メス) リモート制御用 5 x DisplayPort 1.2 外部モニター用 2 x S/PDIF 入出力 3 x USB 2.0 (type A) 3 x USB 3.0 (type A) 2 x LED desk light (4pin XLR メス)

付属品

Art.No.	Article	Quantity
4011382	ダストカバー grandMA3 full-size CRV	1 x
4011080	MA LED デスクランプ grandMA3 straight plug XLR 4pin, 27", 収納袋付	2 x
4011386	MA フェーダーマグネットシート grandMA3 15フェーダー用	2 x

1 x powerCON TRUE1 コネクタ付き電源ケーブル



grandMA3 full-size CRV + 別売外付けマルチタッチスクリーン例