

grandMA3 onPC command wing XT

Art.-No. 4010519



- grandMA3 onPCソフトウェアをプリインストールしたマザーボードを内蔵
- 4,096 パラメーターを制御可能
- コマンドセクションは grandMA3 compactと同じです。
- 29 RGB バックライト付きロータリーエンコーダー
- 5 デュアルエンコーダー
- 10 60mm モーターフェーダー
- 40 プレイバックボタン
- 16 割り付け可能 x-keys
- 2 A/B 100mm フェーダー
- 1 レベルホイール
- タッチパネルモニターを接続するだけ

grandMA3 onPC command wingXTはコンソール感覚をリアルに備えたonPCソリューションの究極の形です。

内蔵マザーボードにonPCソフトウェアがプリインストールされている為、パソコンは必要ありません。タッチパネルモニターを接続するだけで4,096パラメータのコントロールを可能にします。

grandMA3 onPCソフトウェアのハードウェア拡張として設計されたgrandMA3 onPC command wingXTは、ソフトウェアを可能な限り実際のgrandMA3コンソールのように操作できます。

grandMA3コンソールと同様のコマンドセクションを組み込んだgrandMA3 onPC command wingXTを使用する事により、ローコストでgrandMA3を扱う事ができます。

リアパネルにはDMX、MIDI、LTC、オーディオ、トリガー入力、イーサネットポートを備えており、外部インターフェースを使用する必要はありません。

中小規模の劇場、TVスタジオ、クラブ等、grandMA3コンソールを使用することが難しい場合にも、grandMA3 onPC command wing XTを使用することで、grandMA3ワールド内でプログラムまたは実行することができます。

またプリプログラミングのための強力なツールとして使用したり、grandMA3システム内のバックアップソリューションとして使用することもできます。

スタンドアローンのgrandMA3 onPC システムは 4,096 パラメータが上限になります。コンソールのバックアップとして使用する場合はセッションの最大パラメーター数まで制御出来ます。

Technical Specifications

パラメータ数	4,096 (HTP/LTP)	
Mode2 パラメータ数	MA3でのみ動作	
電源	100–240V, 50/60Hz	
電源容量	max. 100VA	
サイズ	620 x 427 x 112 mm/25 x 17 x 5 inches (w x d x h)	
重量	12 kg/27 lbs	
コネクター	1 x IEC-60320 C14 コネクタ	1 x Audio In (mini jack 3.5mm)
	2 x RJ45	1 x Audio Out (mini jack 3.5mm)
	2 x DMX512-A Out (5pin XLR メス)	1 x GPI General Purpose Interface (D-SUB DE9 メス) リモート制御用
	1 x DMX512-A In (5pin XLR オス)	4 x DisplayPort 1.2 外部モニター用
	1 x MIDI In (5pin DIN メス)	2 x USB 2.0 (type A)
	1 x MIDI Out (5pin DIN メス)	2 x USB 3.0 (type A)
	1 x Linear Timecode In (3pin XLR メス)	1 x LED desk light (4pin XLR メス)

付属品

Art.No.	Article	Quantity
4011454	ダストカバー grandMA3 onPC command wing/XT用	1 x
4011387	MA フェーダーマグネットシート grandMA3 10フェーダー用	1 x

1 x 抜け止め付き電源ケーブル

